

SS-RF2 RELÈ 12 V. 2 SCAMBI X USCITE O.C.



SS-RF2 Circuito optoisolato uscita **relé due scambi**. Interfaccia per il **fotoaccoppiamento** di circuiti dove esistono disturbi e sovratensioni. Protetto contro inversione di polarità. Segnalazione di funzionalità tramite **led**. . Attenzione qualora il relé deve azionare un carico induttivo: Bobine trasformatori ed altro, proteggere i contatti da condensatore spegni scintille. Alimentazione 12 V. **Relé 2 scambi 8 A 24 V**. utile per qualsiasi applicazione elettronica dove necessita **alto isolamento**. Ad esempio in un circuito si ha un uscita di un led (una tensione molto bassa), quando il succitato led si accende contemporaneamente necessita l'attivazione di un faro, di un motore, oppure di spegnere i condizionatori, ed altro. Dimensioni L65XL28XH19 mm.

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

SS-RF2



CIRCUITO RELE' OPTOISOLATO 2 SCAMBI MAX 1A

CIRCUITO DI INTERFACCIA PER L'ACCOPIAMENTO DI CIRCUITI DI TIPO OPEN-COLLECTOR CON DISPOSITIVI DI MEDIA O ALTA POTENZA. PERMETTE DI COMANDARE UN RELE' CON TENSIONI E CORRENTI MOLTO BASSE MANTENENDO SEPARATE DUE ALIMENTAZIONI. L'ATTIVAZIONE DEL RELE' E' VISUALIZZATA DALLA ACCENSIONE DEL LED.

ALIMENTAZIONE 12Vcc Funziona da 14 a 9 Vcc.
ASSORBIMENTO 20/40mA
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO DA -10 A +50 C°
DIMENSIONI 65 X 28 mm

VERSIONI DISPONIBILI:

518 - RL2/F 12Vcc 1A
519 - RL2/F/8 12Vcc 8A
526 - RL2/F-24 24Vcc 1A
527 - RL2/F/8-24 24Vcc 8A

N.B. NON COLLEGARE IL DISPOSITIVO ALLA RETE ELETTRICA 220 Vca. L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO ESCLUSIVAMENTE DA UN TECNICO SPECIALIZZATO.

