

COMPONENTI PRESENTI NELLA CONFEZIONE



Contenuto della confezione

- Scatola: Penna in due pezzi parte elettronica e penna biro
- Alimentatore 220 con uscita USB per carica batteria
- Prolunga o adattatore maschio femmina USB
- Manuale in Italiano



MOVIE



klodec475f

All'interno della Pen Drive troverete il programma klodec475f, questo è il programma per visualizzare i file come film. Doppio klik, poi seguite le istruzioni. Troverete inoltre una cartella MOVIE all'interno ha una sottocartelle contenente i vostri filmati, ne contiene uno di prova girato da noi che provvederete a cancellare, buon divertimento.

SM-VCR 070409

SM-VCR 070409



GUIDA PRATICA

RIPRESE VIDEO AUDIO TRAMITE SPY PEN FORMATO AVI

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

PENNA MICROSPIA VIDEO E AUDIO SM-VCR



4 GB

WINDOWS PLUG & PLAY



USB 2.0



CE Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in China

La SM-VCR è una microcamera con videoregistratore costruito con le recenti microtecnologie che Vi permetterà di effettuare registrazioni audio e video di alta qualità in modo occulto; il tutto viene registrato su memoria di **4 GB che vi permetterà di registrare fino a 10 ore tra video e audio.** Incredibile ma tutto questo è incastonato in una (Spy Pen) penna spia, la quale è formata da 2 parti: la parte superiore contiene la microcamera e il DVR, in formato pen drive; la parte inferiore contiene la cartuccia dell'inchiostro (intercambiabile) e la punta scrivente. Il video è salvato in formato AVI con risoluzione di 352X288 pixels. (lo stesso di un NOKIA N70). Per attivare e fermare le registrazioni, premere il pulsante posto sopra la testa della penna. Per visualizzare o ascoltare le registrazioni, inserirla in una porta USB del vostro PC. La penna può essere utilizzata anche come una semplice pen drive, lo spazio utilizzato, diminuirà il tempo di registrazione.

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990
C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886
Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

Come accendere il dispositivo

- 1) Per accendere il dispositivo pigiare il tasto presente in testa alla penna per un secondo, noterete che il led posto nella parte posteriore alla pinza per il fissaggio a taschino, si accenderà di colore GIALLO
- 2) Quando il led GIALLO è acceso, la condizione del videoregistratore digitale è STOP-STAND BY (attesa o fermo), per poter registrare basta pigiare nuovamente il tasto in testa alla penna per un secondo, ed il led giallo diventerà BLUE (REC). L'accensione del led BLUE indica la condizione di ripresa audio video e la registrazione di un nuovo film, si nuovo, perché ad ogni accensione crea un nuovo film.
- 3) Per fermare la registrazione, pigiare nuovamente il tasto presente sulla testa della penna fino a che il led blue tornerà di colore giallo STOP (attesa o fermo).
- 4) Quindi per ogni volta che pigiate il tasto sulla testa della penna per un secondo, ed il led diventerà blue registrerete un nuovo file, non serve pigiare forte il pulsante, dovete solo attendere che il led cambi colore da giallo attesa a blue registrazione, superato il tempo di 2 secondi qualora il led non cambia colore lasciare il pulsante per 3 secondi e ripigiare nuovamente.
- 5) Per disattivare il dispositivo basta tenere pigiato il tasto in testa alla penna per circa 4 secondi, e comunque il dispositivo risulterà disattivato a led spento.

Note importanti sulle caratteristiche

- 1) La penna incorpora un microfono sensibile fino a circa 15 metri, in ambiente non disturbato permette una registrazione fedele.
- 2) Non utilizzate il dispositivo in ambienti molto caldi, danneggerete in maniera irreversibile il dispositivo
- 3) La penna in questione deve essere considerata a tutti gli effetti una pen drive, per cui l'utilizzo su Windows non necessita di driver, basta collegarla alla presa USB e sfogiarla come una normale pen drive
- 4) La visione dei video necessita del programma **klcodec470F**, che se non presente sul Vs. PC lo troverete già all'interno della memoria della SPY PEN, basta solamente installarlo. Tale software vi permetterà comunque la visione di qualsiasi tipo di file video.

Impostazioni di: DATA e ORA

La **SM-VCR** SPY PEN si configura con molta facilità. Tra le sofisticate funzioni che Vi offre, è anche presente la possibilità di inserire la data e l'ora all'interno dei Vs. filmati, le seguenti istruzioni sono dei semplici passaggi da eseguire così come indicati.

Seguite i seguenti passaggi:

- 1) Create un file chiamato **userconfig.txt** (utilizzate il programma blocco note di windows).

SM-VCR 070409

- 2) Al suo interno inserite la data e l'orario nella seguente forma: Anno, Mese, Giorno, Ora, Minuti, Secondi, esempio: 2009-01-31 12:40:55

2009-01-31

12:40:55

Anno-Mese-Giorno

Ora:Minuti:Secondi

- 3) Copiate il file che avete creato con data e ora, direttamente sulla penna (attenzione a non nidificarle in nessun'altra cartella)
- 4) Adesso utilizzate la Vs. penna. I parametri di data e ora saranno per sempre salvati e grazie al CLOCK interno avrete sempre data/ora nei filmati da Voi ripresi, e lo avrete visualizzato a schermo quando li visionerete su PC.



1) MICROCAMERA

4) LED DELLE FUNZIONI

2) MICROFONO ALTA SENSIBILITÀ

5) PULSANTE DI ATTIVAZIONE

3) ATTACCO USB PER PC

6) RESET AZZERAMENTO

Formato video AVI

Risoluzione di registrazione 352x288 pixels

Dimensione del file 500k al secondo

Capacità di registrazione fino a 8 ore

Dimensione 150x15x15 mm

Peso 30 gr

Batterie al Litio 180 mA si ricarica anche da USB. Durata 3/4 ore

Privacy

Tutti gli usi che violano la privacy sono sotto la Vs. sola ed unica responsabilità

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE

La SM-VCR: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità. costruito per il mercato europeo, rispettando tutte le normative vigenti

Securvera di Orsini Carlo ifa
Il Titolare
Orsini Carlo