



# GUIDA PRATICA

Luce fissa 0 LaMPeGGiaNTe a LeD 12/24 e 220 V.

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069



**SV-LES** Luce fissa o Lampeggiante a 12 Led alta luminosità, montati in 3 steli da 4 Led su circuito stampato disposti a triangolo, possono funzionare a **luce fissa**, **lampeggiante 120 cicli al minuto**. Luminosità 250/270 lumen. Alimentazione 12 Vdc/Vac. 24 Vdc/Vac. 220 V. 50/60 Hz. Assorbimento: **led fissi**: 12 Vdc = 8 mA; 24 Vdc 36 mA; 12 Vac 74 mA; 24 Vac 43 mA; 220 Vac 30 mA. Jumper selezione luce fissa o lampeggiante (FIX = Fissa, BLINK = Lampeggiante). Morsetti di alimentazione separati 0-12-24 Vdcac; Morsetti di alimentazione 220/230 Vac. Morsetto allaccio cavo schermato RG 59. Utilizzo avviso ottico, per cancelli automatici, macchine operatrici. Contenitore plastico ABS. Composto da base tronco conica con fori di fissaggio; e calotta semitrasparente, a forma tronco conica di colore arancio chiaro. Dimensioni H130XØ75XØB90 mm. Peso 172 gr.

**Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.**

**DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ**



La **SV-LES**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

*Il Titolare*  
Orsini Carlo

**SECURVERA** i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL Fax 0641732990

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: [securvera@securvera.it](mailto:securvera@securvera.it) assistenza non stop cel l u l ar e 330288886

**Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.**